

Funk-Sirenen-/Blitzansteuerung

Artikel-Nr.: 84392

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Ermöglicht die Ansteuerung von Signalgeräten der Alarmtechnik über Funk-Sendebefehle
- Ansteuerung einer 12-V-Sirene und einer 12-V-Blitzleuchte
- Gesetzliche Signaldauer für Blitz und Sirene voreingestellt
- Strahlwassergeschützt (IP65), für den Außeneinsatz geeignet
- Sabotageschutz durch internen Sabotagekontakt
- Interne Akku-Zustandsüberwachung, Tiefentlade- und Verpolschutz
- Direktes Anlernen von Homematic Sendern möglich
- Notstromversorgung durch Blei-Gel-Akku

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	230 V/50 Hz
Stromaufnahme:	30 mA max.
Schaltausgänge:	2x 12 VDC, Gesamtbelastung 1 A max.
Notstromversorgung:	Blei-Gel-Akku, 12 V/1,2 Ah
Schutzart:	IP65
Betriebstemperatur:	-10 bis +50 °C
Abmessungen (B x H x T):	160 x 160 x 90 mm
Gewicht:	692 g
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	300 m

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	84392
EAN-Code:	4047976843923
Kurzbezeichnung:	HM-Sec-SFA-SM
Verpackungseinheit:	10
Maße Verpackung:	184 x 281 x 97 mm
Gesamtgewicht:	1596,0 g

LIEFERUMFANG

Funk-Sirenen-/Blitzansteuerung
 1x Blei-Gel-Akku, 12 V/1,2 Ah
 Montagematerial (5 x Schrauben,
 5 x Dübel, 1 x Dichtungsring)
 Bedienungsanleitung in DE und EN