

Funk-Dimmaktor 1-fach, Phasenabschnitt, Zwischendeckenmontage



Artikel-Nr.: 85974

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Phasenabschnitts-Dimmer zum Dimmen von Glühlampen, HV-Halogen-Lampen, NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo und für dimmbare Energiesparlampen
- Komfortables Dimmen und stimmungsvolle Lichtszenarien mit dem unsichtbar intallierbaren Funk-Dimmaktor
- Besonders flacher Phasenabschnitt-Dimmer
- Einfache Montage über Befestigungslaschen
- Geringer Stand-by-Verbrauch
- Signal-LED bestätigt z.B. den Empfang des Funksignals
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich
- Maximale Einschaltdauer einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Anschlussleistung:	max. 400 VA
Stand-by-Verbrauch:	1 W
Schutzart:	IP 20
Abmessungen (B x H x T):	49 x 34 x 148 mm (Tiefe ohne Laschen: 130 mm)
Gewicht:	93,8 g

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	85974
EAN-Code:	4047976859740
Kurzbezeichnung:	HM-LC-Dim1T-CV
Verpackungseinheit:	40
Maße Verpackung:	175 x 75 x 50 mm
Gesamtgewicht:	164,8 g
Zolltarifnummer:	85365080

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB